



ТИРАТРОН ТГИ1-60/5


ОКП 63 6425 1118

Этикетка

Тиатрон импульсный средней мощности с оксидным катодом косвенного накала и водородным наполнением предназначен для работы в импульсном режиме.

Тиатрон поставляют в климатических исполнениях ЦХЛ и В категории 4.2 по ГОСТ 15150-69.

### Схема соединения электродов со штырьками



Обозначение штырька	Наименование электрода
1	Подогреватель
2	Катод — подогреватели
3	Подогреватель генератора водорода
4	Сетка
A	Анод (верхний вывод)

Расположение штырьков

РШ 14 ОСТ 11 ОД0.010.031-78

### Основные технические данные

Напряжение накала, В, номинальное	6,3
Ток накала, А, не более	5,5
Масса, г, не более	180
Длина тиатрона, мм, не более	160
Диаметр тиатрона, мм, не более	45
Гарантийная наработка при частоте следования импульсов 4000 Гц, ч, не менее	500

### Допустимые режимы эксплуатации

Напряжение накала, В	6,0—6,6*
Амплитуда прямого напряжения анода, кВ	2—5
Амплитуда напряжения сетки, В, не менее	200
Амплитуда импульса тока анода, А, не более	60
Средний ток анода, мА, не более	100
Амплитуда тока генератора поджигающих импульсов, мА, не менее	200
Время прогрева катода, мин, не менее	2
Время готовности, мин, не менее	3
Длительность импульса напряжения сетки, мкс	4—6
Крутизна фронта импульса тока анода, А/мкс, не более	2000

Фактор мощности, кВ · А · Гц, не более	$4,5 \cdot 10^6^{**}$
Частота повторения импульсов, Гц, не более	15000 (20000)**

\*) рекомендуется поддерживать номинальное значение, напряжения накала.

\*\*) при выборе режима работы тиратрона, необходимо, чтобы фактор мощности был не более  $4,5 \cdot 10^6$  кВ · А · Гц; при этом ни один из параметров тиратрона не должен превышать предельных значений. При  $F_i > 15000$  Гц должно быть  $U_a \leq 4$  кВ,  $I_a \leq 40$  А.

#### Указания по эксплуатации

1. Рекомендуется следующая сеточная цепь тиратрона:

- сопротивление в катодной цепи катодного повторителя  $\leq 2000$  Ом;
- сопротивление утечки сетки 4 — 6 кОм;
- емкость разделительного конденсатора цепи сетки 4000 — 6000 пФ;
- крутизна нарастания фронта импульса напряжения сетки  $\geq 800$  в/мкс.

2. Недопустима, хотя бы кратковременная, работа тиратрона с выключенным напряжением накала.

3. Разрешается применение тиратрона в качестве ключа в генераторах высокой частоты с ударным возбуждением колебательного контура при частоте генерируемых колебаний  $\leq 1760$  кГц и значениях обратного напряжения не более значений прямого напряжения.

Режим эксплуатации тиратрона в однотактном ключевом генераторе при отсутствии скачков обратного напряжения должен удовлетворять условию:

$$U_{am} \cdot I_{cp} \cdot f \leq 0,65 \cdot 10^9 \text{ В} \cdot \text{А} \cdot \text{Гц}$$

Гарантийная наработка тиратронов в режиме ключевого генератора при соблюдении приведенного выше условия может быть удвоена.

Технические условия ОДО.334.104 ТУ.